
# ФАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР КР1182КП2

Микросхема **КР1182КП2** является интегральной схемой фазового регулятора.

Одно из возможных применений ИС - в пускорегулирующей аппаратуре электролюминесцентных ламп для коммутации тока через нити подогрева до момента зажигания лампы.

## ТИП КОРПУСА

| Обозначение | Номер вывода |
|---|---|
| A | 3 |
| C | 2 |
| I | 1 |




**КТ-27 (ТО-126)**

## ТИП КОРПУСА

Максимальный ток: ..... 1 А
Открывание регулятора при перегрузке по напряжению: ..... не менее 450 В
Напряжение на регуляторе: ..... 450 В
Макс. коммутируемый ток: ..... 1.0 А
Расс. мощность: ..... 0.5 Вт
Диапазон рабочих температур: ..... -10...70 °С
Диапазон температуры хранения: ..... -55...150°С
Фазовый угол открывания регулятора определяется номиналом внешней емкости и коммутируемым напряжением.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

